



Colt 18V A2L/A3

BOMBA DE VACÍO DE BATERÍA, LIBRE DE CHISPAS



- Diseño anti-retorno de aceite + Válvula solenoide
- Antivaho para evitar derrames de aceite
- 2CFM, 18V Motor DC sin escobillas
- 55 l/min, diseño de circulación de aceite
- Sólo la bomba, batería no incluida (Adaptadores de batería incluidos para Milwaukee y Makita)
- Las baterías AEG se pueden usar sin ningún adaptador
- Adaptadores de batería disponibles para Bosch y DeWalt

Descripción	Referencia
Colt 18 V Bomba de vacío de batería	JAV-1425



Para su uso en A3, escanee el código QR para leer las instrucciones de seguridad de A3. **NO UTILIZAR A MENOS QUE ESTÉ PLENAMENTE CUALIFICADO PARA A3.**

Idoneidad	Todo estándar A2L y Aplicaciones A3
Alimentación	18v, 5.0Ah Funciona con pilas
Vacío final	30 microns (4 Pa)
Desplazamiento de aire libre	55 l/m (2.0 CFM)
Motor	4000 rpm
Capacidad de aceite	140 ml
Conexiones de entrada	1/4" y 3/8"
Peso	3,1 kg
Dimensiones	190 x 105 x 192 mm

Extras disponibles

Adaptador de batería Bosch	JAV-1504
Adaptador de batería DeWalt	JAV-1505