



Colt 18V A2L/A3

POMPE À VIDE POUR BATTERIE ANTI-ÉTINCELLES



- Conception anti-retour d'huile + bobine électrovanne
- Doubles filtres à vapeurs d'huile pour empêcher les émanations
- 2CFM, 18V Moteur CC sans balais
- 55l/min, Conception Circulation d'huile
- Pompe uniquement. Batterie non incluse (Adaptateurs de batterie inclus pour Milwaukee et Makita)
- Les piles AEG peuvent être utilisées sans adaptateur
- Adaptateurs de batterie disponibles pour Bosch et DeWalt

Description	Code article
Colt 18V pompe à vide à batterie	JAV-1425



Pour l'utilisation de l'A3, veuillez scanner le code QR pour lire les instructions de sécurité de l'A3. **NE PAS UTILISER À MOINS D'ÊTRE PLEINEMENT QUALIFIÉ POUR L'A3.**

Adéquation	Toutes les applications standard A2L et A3
Alimentation électrique	18v, 5.0Ah Alimentation par batterie
Vide ultime	30 microns (4 Pa)
Déplacement d'air libre	55 l/m (2.0 CFM)
Taille du moteur	4000 rpm
Capacité d'huile	140 ml
Raccords d'admission	1/4" et 3/8"
Poids	3,1 kg
Dimensions	190 x 105 x 192 mm

Pièces supplémentaires disponibles

Adaptateur de batterie Bosch	JAV-1504
Adaptateur de batterie DeWalt	JAV-1505